

Manuál Čiré brýle se skrytou kamerou SpyCam GLASS-3

Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Vložení paměťové karty
4. Zapnutí a vypnutí nahrávání
5. Připojení k PC / mobilu
6. Nastavení data a času
7. Reset

1. Schéma



1. Kamerový objektiv
2. Ovládací tlačítko
3. Nabíjecí USB port
4. Indikační dioda
5. Slot pro MicroSD kartu

2. Nabíjení

Připojte zařízení dodávaným kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače. Probíhající nabíjení indikuje **blikající červená** dioda.

Když je zařízení plně nabité, svítí modrá dioda. Úplné nabití trvá cca 2-3 hodiny.

3. Vložení paměťové karty

Slot pro paměťovou kartu naleznete u kloubu v levé nožičce brýlí. Nožičku zcela ohněte a mírně na ni zatlačte. MicroSD kartu vložte tak, že kontakty karty směřují směrem ke sklům brýlí. Zasuňte kartu nadoraz, u tohoto zařízení neuslyšíte zacvaknutí.

4. Zapnutí a vypnutí nahrávání

Při zapnutí zařízení se automaticky spustí nahrávání videa. Pro zapnutí podržte cca 3 sekundy ovládací tlačítko. Zabliká modrá dioda. Během nahrávání nic nesvítí.

Nahrávání vypnete opět podržením ovládacího tlačítka. Zabliká červená dioda.

5. Připojení k PC / mobilu

Připojte zařízení dodávaným kabelem k počítači nebo pomocí redukce k mobilu. Nebo vyjměte paměťovou kartu a vložte ji do počítače. Nahrávky naleznete ve složce VIDEO.

6. Nastavení data a času

Připojte zařízení k počítači. Otevřete soubor „Time.txt“ v Poznámkovém bloku.

Ručně přepište hodnoty na aktuální datum a čas. Například:

2024-08-23 16:59:31 Y nebo N (rok-měsíc-den hodiny:minuty:sekundy)

Y nebo N na konci určuje, zda se v nahrávkách bude ukazovat datum s časem.

Y = Ano, chci ukázat datum a čas v nahrávkách.

N = Ne, nechci ukázat datum a čas v nahrávkách.

7. Reset

Resetovací tlačítko naleznete hned vedle nabíjecího USB portu.

Pro reset zařízení nejprve zapněte a následně dlouze podržte resetovací tlačítko po dobu minimálně 5 sekund.

Před resetem zařízení si stáhněte data ze zařízení a vložte čistou SD kartu.